

## Moto-turbine RH31M-2DK.3F.2R - 11430400

### Caractéristiques :

- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 2860
- Diamètre (hélice ou turbine) : 310
- Indice de protection : 54
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 2690
- Niveau sonore (décibels) : 86
- Intensité (ampères) : 1,05
- Puissance absorbée (watts) : 620
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

